

ИПС40-350Т IP20 ОФИС 1613



Назначение

ИПС40-350Т IP20 ОФИС 1613 относится к категории «Источники питания IP20 без гальванической изоляции» продукции АРГОС-ЭЛЕКТРОН.

Технические характеристики

Общие параметры

Гарантия, лет 3

Страна производства Россия

Тип подключения ВХОД Провод 3*НВ-5 0.35 мм²

Тип подключения ВЫХОД Провод 2*НВ-5 0.35 мм²

Работа в параллель Нет

Тип ассортимента Основной

Электрические параметры

Корректор мощности Да, активный

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А 0.35

Номинальный выходной ток, А 0.35

Диапазон номинальных выходных напряжений, В 60...115

Регулировка выходного тока отсутствует

Пульсации выходного тока, % ≤ 1

Макс. выходная мощность, Вт 40

Точность выходного тока, % 7.0

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт 44

КПД, %, $\geq$ 91.0

Коэффициент мощности, $\geq$ 0.95

Пусковой ток, А 27.0

Диапазон напряжений питания АС, В	198...253
Частота питающей сети, Гц	47-63
Стартовый ток, А	0.4
Время включения, с	≤ 1.5
Длительность импульса пускового тока (@50% I_p), мкс	340.0
Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	185.0

Защиты и ЭМС

Степень защиты	IP20
Защита от XX	Восстанавливается
Защита от КЗ	Да, на вкл.
Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	нет
Термозащита	отсутствует
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014

Дополнительные опции

Программируемый	нет
DALI	отсутствует

АСУНО-АРГОС	отсутствует
DIM PWM (ШИМ)	отсутствует
DIM 0-10	отсутствует

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, %	< 95%, без конденсата
Температура корпуса в точке Тс, °С	55
Температура окружающей среды, °С	-20...40

Безопасность

Стандарты по общим требованиям безопасности	Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Гальваническая изоляция	отсутствует
Сопротивление изоляции	вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение АС): (вход-земля), В	1500
Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение АС): (выход-земля), В	1500

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм	148
Размеры, ширина, мм	28
Размеры, высота, мм	20
Длина провода вход, см	17.5
Длина провода выход, см	17.5
Упаковка (коробка), длина, мм	290
Упаковка (коробка), ширина, мм	160
Упаковка (коробка), высота, мм	125
Кол-во в упаковке, шт	50
Вес нетто, кг	3.1
Вес брутто, кг	3.3

Максимальное кол-во ИПС на автомат

Тип В, 10 А, шт 8

Тип В, 16 А, шт 13

Тип В, 20 А, шт 17

Тип В, 25 А, шт 21

Тип С, 10 А, шт 14

Тип С, 16 А, шт 23

Тип С, 20 А, шт 28

Тип C, 25 A, шт 36

Тип D, 10 A, шт 28

Тип D, 16 A, шт 46

Тип D, 20 A, шт 57

Тип D, 25 A, шт 72

Характеристики

Коэффициент мощности:	0.95
Страна производства:	Россия
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	44
Гарантия, лет:	3
Вес(брутто), кг:	3.3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город