

ПАСПОРТ
АС адаптер Argos-Volt AV12-12V G400-00

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

АС адаптер Argos-Volt AV12-12V предназначен для питания оборудования информационных технологий постоянным током.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные параметры	Диапазон напряжений питания АС, В	184-276
	Частота питающей сети, Гц	47-63
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	<15
	Максимальный входной ток, А	0.2 @ Уп 184 В, Р ном
	Коэффициент мощности	≥0.5 @ Уп 230 В, Р ном
Выходные параметры	Номинальный выходной ток, А	0-1
	Номинальное выходное напряжение, В	12 ± 0.5
	Пульсации напряжения (Vp-p) (макс) ¹ , мВ	100 @ Уп 230 В, I ном
	Номинальная выходная мощность, Вт	12
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации, °С	0...+40
	Влажность при эксплуатации, %	20-85%, без конденсата
	Температура хранения, °С	-10...+40
	Влажность при хранении, %	10-85%, без конденсата
Защитные функции	Защита от короткого замыкания	Да
	Защита от перегрузки, %	110-150 @ Уп 230 В
	Защита от перегрева	Нет
	Гальваническая изоляция	Да
Безопасность и электромагнитная совместимость	Электрическая прочность (вход -выход)	3000VAC
	Стандарт	ГОСТ IEC 62368-1
	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N)
	Электромагнитная совместимость	CISPR 32 class B
Прочее	Размеры (без вилки), мм	57(Д)х39(Ш)х26(В)
	Вес, гр	62.5
	Тип входной вилки	Европейская
	Длина выходного провода, м	1.5
	Тип выходного разъема	DC JACK 5.5х2.1

1. Пульсации и шум измеряются при полосе пропускания 20 МГц с использованием 30 см витой пары, на конце которой находятся параллельные конденсаторы емкостью 0.1 мкФ MLCC и 47 мкФ с низким ESR.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность	Количество
Изделие	40
Паспорт	1
Упаковка	1

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента ввода изделия в эксплуатацию, при условии соблюдения правил данного паспорта, но не более 2 лет с момента производства.

Гарантия не распространяется на товар со следующими дефектами:

- Некомплект изделия;
- Несоответствие корпуса и печатной платы в нем;
- Механические повреждения корпуса или печатной платы;
- Следы ремонта;
- Подача сетевого напряжения на выход устройства;
- Выход из строя элементов защиты входных цепей изделия – варистора или только предохранителя (говорит о превышении допустимого напряжения по входу);
- Наличие внутри устройства посторонних предметов;
- Подача напряжения на клемму заземления;
- Перегрев адаптера.

Этот перечень не является полным и является лишь рекомендуемым при оценке возвращаемого брака! В каждом конкретном случае решение о гарантийном ремонте принимает специалист по анализу брака.

5. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ПТК «Аргос-Электрон» 188502, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, с.п. Горбунковское, тер. Производственная зона Горбунки, здание 7.

Телефон:

Адрес в сети интернет:

Произведено в России.

Дата выпуска _____



По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: argos.pro-solution.ru эл. почта: asg@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань: +7 (851) 299-46-80

Барнаул: +7 (385) 237-96-76

Белгород: +7 (472) 220-58-80

Владимир: +7 (492) 249-51-33

Волгоград: +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург: +7 (343) 302-14-75

Ижевск: +7 (341) 220-90-75

Казань: +7 (843) 207-19-05

Калининград: +7 (401) 272-21-36

Кемерово: +7 (384) 221-56-70

Киров: +7 (833) 220-58-70

Краснодар: +7 (861) 238-86-59

Красноярск: +7 (391) 989-82-67

Курск: +7 (471) 223-80-45

Липецк: +7 (474) 220-01-75

Москва: +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны: +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород: +7 (831) 200-34-65

Новосибирск: +7 (383) 235-95-48

Омск: +7 (381) 299-16-70

Оренбург: +7 (353) 248-64-35

Пермь: +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-14-65

Рязань: +7 (491) 277-61-95

Самара: +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург: +7 (812) 660-57-09

Саратов: +7 (845) 239-86-35

Смоленск: +7 (481) 251-55-32

Ставрополь: +7 (865) 257-76-63

Сургут: +7 (346) 277-96-35

Тверь: +7 (482) 239-50-56

Тула: +7 (487) 244-05-30

Тюмень: +7 (345) 256-94-75

Ульяновск: +7 (842) 242-51-95

Уфа: +7 (347) 258-82-65

Хабаровск: +7 (421) 292-95-69

Чебоксары: +7 (835) 228-50-89

Челябинск: +7 (351) 277-89-65

Ярославль: +7 (485) 267-02-35

Россия и другие страны ТС. Доставка в любой город.